

Technische Daten

Stromart:	Wechselstrom
Spannungswähler:	110, 125, 220, 240 Volt
Leistungsaufnahme:	ca. 50 Watt
Sicherungen:	Träger, 5 x 20 mm, 110/125 V: 0,6 A; 220/240 V: 0,3 A
Röhrenbestückung:	EF 85 - EC 92 - ECH 81 - EAF 42 - EABC 80 - EL 11 - EM 34 oder EM 35 und 1 Trockengleichrichter
Skalenbeleuchtung:	1 Lämpchen zylindrisch, 6,3 V / 0,3 A
Anzahl der Kreise:	8 Rundfunk- und 9 UKW-Kreise, davon 2 (2) abstimmbar, 6 (7) fest eingestellt, 1 ZF-Saugkreis 468 kHz, 1 ZF-Sperkreis 10,7 MHz
Zwischenfrequenz:	ZF = 468 kHz, bei UKW = 10,7 MHz
Empfindlichkeit:	UKW: ca. 1 μ V bei 40 kHz Hub an 300 Ohm KW: ca. 15 μ V } 400 Hz 30% moduliert MW: ca. 10 μ V } LW: ca. 10 μ V } (Grenzempfindlichkeit, Signal = Rauschen)
Trennschärfe:	Bei 1 MHz $\pm$ 9 kHz schmal ca. 1 : 400, breit ca. 1 : 35
Bandbreite:	Schmal ca. 3,4 kHz, breit ca. 7,9 kHz
Spiegelselektion:	KW: 1 : 12 MW: 1 : 300 LW: 1 : 3000 } Mittelwerte
Spertiefe des ZF-Saugkreises:	ca. 1 : 18
Oszillatorschwingsstrom:	UKW: ca. 23 μ A KW: 200 ... 260 μ A MW: 190 ... 220 μ A LW: 190 ... 250 μ A
Ausgangsübertrager:	Primär ca. 7 kOhm, sekundär ca. 4 Ohm
Grenzfrequenzen:	f_u = 70 Hz, f_o = 12 kHz
Anodenstrom der Endröhre:	ca. 33 mA
Brummspannung: (Klangregelung hell) Bässe voll	Lautstärkeregl. zu: 2 mV, gemessen am niederohmigen Ausgang
Gehäuse:	Elegantes Edelholzgehäuse
Abmessungen:	606 x 371 x 262 mm
Gewicht:	ca. 11,1 kg (ohne Verpackung)